


SAYNET



Westinghouse

הוראות התקנה - למאורר תקרה Comet חוט משיכת



מתאים לדגמים הבאים:

78017-2848

78719-2848

לקוח יקר, קרא ושמור הנחיות אלו.
ازהרה: על מנת לפחותר סכנות בגין אש, הלם חשמלי או פציעות, יש לנתקו בפעולות הבאות:

1. יש לקרוא את כל ההוראות וההנחיות טרם התקנת המוצר.
2. אזהרה! מאורר זה יכול להיות מופעל רק עם מתג דן קופי עם פתח מגע 3 מ"מ בלבד.
3. התקנת המאوروר תבוצע ארוך ורך על ידי חשמלאי מוסמן.
4. גובה התקנה (המרחק בין גוף התאורה לבין חומריים דלקיים) צריך להיות לפחות 2.3 מטר.
5. שמור תמיד על מרחק בין גוף התאורה לבין חומריים דלקיים (וילונות, ארונות וכו'...).
6. וודא שהמאوروר צמוד ומחזק היבט לתקירה.
7. אזהרה: אין להשתמש בסוג של מיתוג עטוף (דימר) לצורך בקרה ושליטה על מהירות המאوروר.
8. אזהרה: על מנת למנוע פציעה, הקפד על בר השכניים אין כפופים וכי אין עצמים בקוטר הסיבוב.
9. אזהרה: בשל תנקות הבטיחות האירופיות, אם תבחר באפשרות התקנה ללא מוט תליה, אסור להתקין את המאوروר מחדש תוך שימוש במוט תליה. הדבר עלול לגרום לפגיעה קשה. בעת הרכבת המאوروר, אנא עקוב גם אחר תקנות הבטיחות המקומיות.
10. אזהרה: אין להשתמש במאوروר זה בחדר ובזמן שימוש אליו ע"י אדם המסמן לך.
11. מכשיר זה מיועד גם לילדים מגיל 8 ומעלה ואנשיים עם יכולות פיזיות או נפשיות מופחתות או חסור ניסיון וידע, אם ניתן להם הדריכה לגבי השימוש (או תחת השגחה) במכשיר לצורה בטוחה וsafe מביניהם את הסכנות. ילדים לא יshouldן במכשיר. ניקוי ותחזוקה המוצר לא יבוצעו ע"י ילדים ללא פיקוח.
12. מתאים לשימוש פנימי בלבד! אין להתקין בחדר או אמבטיה או בכל אזור לח אחר.
13. לפני פירוק מערכת התאורה, וודא שאספקת הדром מנותקת מהספקת החשמל הראשית. חיבור הספקת הדром יבוצע רק בסיום התקנה.
14. אין להסיר את אהיל הגוף התאורה כאשר הספקת הזורם מחוברת.
15. החלפת נורה אפשרית רק כאשר מערכת התאורה התקירה, ואספקת החשמל מנותקת מהספק הראשי.
16. וודא שהאהיל מרכיב במקום המיועד לו ומקובע היבט בעת הפעלת המוצר.
17. האמצעים לניטוק כל הקטבים עם הפרדת מגע, המאפשרים ניטוק מלא בתנאי מתח גבוה מקטגוריה III חייבים להיות משלבים בחיווט הקבוע בהתאם לכללי החיווט הלאומיים.
18. אין להשתמש במים או חומרים ניקוי אחרים לניקוי המאوروר. ניתן לנקיות באמצעות מטילת יבשה או מעט לחם בלבד.
19. אין להשתמש בחלקים שאינם מקוריים של מאوروר זה.
20. חשמלאי יקר על המכשיר להיות מצויד במתג דן קופי לשילטה על המנוע, על המתג להוות מקום נראה לעין ונגיש.

*** לcko יקר, רישימת החשמלאים המוסמכים מופיעה בתעודת האחוריות.
התקנת המאوروר ועובדות החשמל צרכות להיעשות ע"י חשמלאי מוסמן בלבד!
במידה והתקנת המאوروר ועובדות החשמל לא יבוצעו ע"י חשמלאי מוסמן לא יהיה ניתן למש Achoriot!







יש להציג בכלים מטה על מנת להתקין את המאوروר:



הוראות התקנה

1. אפשרויות התקנה:

- התקנה ללא מוט תליה - לתקנות נמוכות. איור 1
- התקנה עם מוט תליה - לתקנות רגילות. איור 2



2. להבים משולבים

לhbים משולבים כוללים שני גימורים באיכות גבוהה עלhab אחד. בחר את זה שהכי מתאים לך בבחינת העיצוב או שנה את הסגנון ע"י היפוך הלhb לשני. איור 3

3. הכנה להתקנה

הוצא את המאוחר מהאריזה בזיהירות ותוודה שכל החלקים בפנים. הורד את מתג הכוח האשוי בארון החשמל כדי למנוע התchselמות אפשרית.

4. התקנת תושבת תליה

א. הסר את הברגים משני החורים (1) בכיסו.

שחרר, אך אל מסיר את הברגים בחירציו ההתאמה (2)

בכיסו. סובב את תושבת התליה והסר מהכיסו. איור 4

ב. קדח שני חורים בתקרה והברג ייבט את תושבת התליה לתקרה בעדרת הדסניות וברגי עץ המספקים. פלטת ההתקנה אמורה להיות מסוגלת להחזיק משקל של לפחות 15.9 ק"ג.

* הערא - יש לנקיוט באמצעות צזייה בעת הרכבה לתקנות בטון. להתקנה בטוחה, תקרות אלו עשויות לדרש ברגים ומחבטים מפלסטיק או עוגנים חזקים יותר מאשר אלה המספקים עם המוצר. איור 5

5. חיבור

עקבות אחר התרשים כדי ליצור חיבורים לקופסת המהדקים על התושבת. איור 6


6. התקנת ללא מוט תליה

הויל את חוטי המגע דרך הבסיס של הכיסוי העליון כפי שמוצג, וחבר את המכסה ישירות בראש בית המגע בעזרת בריג ההרכבה ודיסקיות נעילה המצופפים. הדק את הברגים ייטב. איור 7

הערה: אם אתה מתקין את המאוחר ללא מוט תליה, המשר ישירות לשלב מס' 9.




7. התקנת מוט תליה

א. הסר את סיבת ההידוק (2) ואת סיבת הרוחב (1) ממוט התליה. שחרר את הבורג בצדו של המוט (3) עד שהצדו נעה בקלות למעליה ולמטה. אל מסיר את חוט הארקה (4) מהמוט. החלק את הצד כפוף מטה וחשוף את סיבת האבטחה (5). אל מסיר את הצד לחליין. הסר את סיבת הרוחב ושמור לשימוש מאוחר יותר. איור 8



ג. התקן מחדש את סיבת הרוחב לモט תליה וחלוקת את הכדור לפיה מעלה עד שישתת הרוחב תיננס היישב לטור הכדור. דק את הבורג בכדור. אייר 10

ב. הכנס את מוט התליה דרך מבסה המצמוד ודרך הביסוי העליון. השחל בזרירות את החוטים ואת המחבר המהיר דרך מוט התליה והכדור. אייר 9






ד. שחרר, אך אל תסיר את הברגים מצינור המצמוד שלו המגע. הכנס את מוט התליה (1) אל תוך צינור המצמוד (2). דאג להקליל את החור במווט תליה לחור בצינור המצמוד. התקן את סיבת הרוחב (3) דרך צינור המצמוד ומוט התליה. הכנס את סיבת ההידוק (4) לשיבת הרוחב עד שהוא ננעצת במקום. דק את הברגים (5) בצינור המצמוד. החלק את מבסה המצמוד (6) על צינור המצמוד. אייר 11

8. התקנת תושבת תליה

א. הרם בזיהירות את מכלול המא Orr אל תוך תושבת תליה המורכבת על התקירה. סובב את המא Orr עד שהחרץ בכדור (1) שעל מוט התליה משתלב עם השן (2) על תושבת התליה. זה יאפשר חיווט בידים פנויות. אייר 12


ב. לאחר תליית מכלול המא Orr על התושבת, לחבר את המחבר זכר / נקבה (1) מהמא Orr לקופסת המהדקים. דק את חוט ההארקה (2) מモוט התליה לתושבת התליה. אייר 13




9. התקנת ישירה על התושבת ללא מוט תליה

א. בהתקנה ללא מוט תליה, הרם את מכלול המא Orr ותלה אותו דרך החור הסגור (העגול) בצד הביסוי העליון על הוו מווט התושבת. זה יאפשר חיווט בידים פנויות. לאחר תליית מכלול המא Orr על התושבת, לחבר את המחבר זכר / נקבה (1) מהמא Orr לקופסת מהדקים. הערה: המחבר הבודד לחוט הארקה מתושבת ישר אל מחובר אם משתמשים בשיטת התקנה ללא מוט תליה.


אייר 14




ב. בהתקנת מאורור ללא מוט תליה, הרם את המאوروר בזיהירות מתחשבת תליה, והקפד לא לנתק את החיבורו של החוטים. בהתקנת מאורור עם מוט תליה, החלק את הכיסוי העליון כלפי מעלה עד לתושבת תליה. לבסוי שני חיריצי התאמה (1) ושני חורי התאמה (2). מוקם את שני החיריצים על הרכבה (3). הרם את הכיסוי ישרוות מתחת ובקו עם שני הברגים בתוך התושבת תליה. הרם את הכיסוי, כך ששני הברגים יחלקו לחיריצי התאמה. סובב את הכיסוי עד ששני הברגים יחלקו לחיריצי התאמה. סובב את הכיסוי עד ששני הברגים מתחשבת התליה נופלים אל תוך החיריצים. הדק את הברגים היטב. איור 15







10. קיבוע לתקרה
למכסה שני חיריצי התאמה (1) ושני חורי התאמה (2). מוקם את שני החיריצים על הרכבו ישרוות מתחת ובקו עם שני הברגים בתוך התושבת תליה. לבסוי שני חיריצי התאמה (3). הרם את הכיסוי, כך ששני הברגים יחלקו לחיריצי התאמה. סובב את הכיסוי עד ששני הברגים מתחשבת התליה נופלים אל תוך החיריצים. הדק את הברגים היטב. הברג שני ברגים בחוריו התאמה של המכסה והדק היטב כדי לקבוע את המכסה לתושבת. איור 16




11. התקנת הלביב
א. לחבר את מחזקי הללבבי בעוררת ברגי מחזק
הללב (1), דיסקיות BD (2) ואומרים (3). איור 17.
ב. אם לחוית פלסטיק המיועד ליצbow במלול
הובליה מחובות למכוון, הסר וודוק. לחבר את מבולול
הללבים למנוע באמצעות אטמי מנע מפחיתי רעש
וברגי מנע המצויפים. הדק את הברגים היטב.
הערה: בדגמים מסוימים אין שימוש באטמי מנע,
דיסקיות או לחוית יצbow. איור 18



12. התקנת גוף התאורה
א. לחבר את המחבר הבודד (1) והמחבר ה-9- קווטבי (2) מהמאوروר למחבר הבודד והמחבר ה-9- קווטבי מגף תאורה בהתאם. לחבר את גוף התאורה באמצעות הברגים והדיסקיות המצוופים. איור 19
ב. התקן נורות (לא בולות). איור 20
ג. התקן את האיל זכוכית והברג עם האצבעות כפי שמוצג באיר. אין להדק את הברגים יתר על
המידה. איור 21



13. התקנת שרשרות משיכה
הרוכב שרשראות נוי והארכה לשרשראות משיכה של המאوروר
ע"י הכנסת קצה השרשרת למחבר שרשרת כפי שמתואר באיר 22.
וודא שהשרשראות מוחזקות ע"י משיכה קלה של שתי
השרשראות המוחברות.



הדלק את המאוחר ותבזוק את פעולתו. שרשרת משיכה מפעילה את מהירות המאוחר כדלקמן: משיכה אחת - גובה, 2 משיכות - ביגנו, 3 משיכות - חלש, 4 משיכות - כבוי. הגדרת המהירות למאוחר חם או קריר תלוית בגורמים כמו גודל החדר, גובה התקarra, מספר המאוחררים וכן הלאה. קיימים מתגים השולט בכיוון הסיבוב, עם או נגד כיוון השעון.

מזה אזי חם - נגד כיוון השעון - המאוחר מסתובב נגד כיוון השעון, זרימת האיזור כלפי מטה יוצרת אפקט קירור מפני שמדובר באיזור A.

מזה אזי חם - עם כיוון השעון - המאוחר מסתובב עם כיוון השעון. זרימת איזור כלפי מעלה מעבירה איזור חם מאחור התקarra מפני שהוא B. זה מאפשר לך להגיד את ייחידת החימום שלך על טמפרטורה נמוכה יותר מבלי להשפיע על הנוחות שלך.

הערה: בבה והמתן להפסקת המאוחר לפני שתשתנה את הגדרת כיוון סיבוב המאוחר.

תחזקה

1. בغالל התנועה הטבעית של המאוחר, חוברים מסוימים עלולים להשתחרר. בזוק את חיבורו התמיהה, הסוגרים והלהבים עפמיים בשנה. וזאת שהם מאובטחים.
2. נקה את המאוחר שלך מעת לעת בצדיו עדין לשומר על המראה החדש שלו לאורך השנים. אין להשתמש במים בעת הניקוי.
3. השתמש רק בمبرשת רכה או בבד עדין כדי למנוע שריטות בגימור. הפיניש מוגן ביציפוי לבה על מנת מזער את התיניונות הצבע או ההכתרה שלו.
4. אין צורך לשמן את המאוחר שלך. למגע יש ציריים משומנים שאין צורך לחדש את שימושם.

תקלות אפשריות ואופן הטיפול בהן:

אם המאוחר לא עובד:

1. בזוק האם ישנים קצרים או פיזדים שרופים.
2. בזוק את החיבורים לקופסת מהדקים כפי שבוצעו בשלב 4 של התקינה. זהירות; וזאת שהמagnet הראשי באורך החשמל הביתי בבו.
3. וזאת שמתג כיוון הסיבוב של המאוחר נמצא למעלה או למטה. המאוחר לא יפעל כאשר המתג נמצא באמצע.
4. אם המאוחר עדין לא עובד, פנה לחשמלאי מוסמך. אל תנסה לפטור בעצמך בעיות בחיבורים חשמליים פנימיים.

אם המאוחר משמש רעשיהם:

1. בזוק כי כל הברגים שבבית המגנט מונעים מחדקים בחזק אופטימלי (לא מהודקים יתר על מידה).
2. וזאת שהברגים המחברים את לבי המאוחר למנוע מהודקים הייבט.
3. חלק ממגנטים המאוחררים וגיסים לאותות מבקרים מהירות שווים. אין להשתמש בברקמת מהירות משתנה.
4. אפשר תקופת "פריצה" של 24 שעות. מרבית הרעשים הקשורים למאוחר חדש ייעלמו לאחר תקופה זו.

אם המאוחר מתנדנד:

1. צים לפיפי המשקל. עצים טבעיים משתנים בצפיפותם, דבר העולל לגרום למאוחר להתנדנד למורות שככל החלבים תואמים במשקל. ההנחה היא בוגרת אמרות סוף לרביבת הנדנד.
2. בזוק שבל נושא הלhbים מהודקים הייבט למנען.
3. ואם עדין ניתן לבדוק בדנדנד להב, החלפה של שני להבי סטנדרטים (זה לצד זה) יכולה לחלק מחדש את המשקל ויכולת להגן לטענה חלקה יותר.

אם האיזור לא עובד:

1. בזוק אם מחבר ה- Molex בוגוף תאורה מחובר.
2. בזוק אם ישנן נזירות שרופות.
3. אם מערכת האיזור עדין לא פועלת, צור קשר עם חשמלאי מוסמך.

טופס אחריות

יש למלא את טופס האחריות עם כל הפרטים האישיים הנדרשים, חשבונית קנייה,
אישור התקנה ע"י מתקן מוסמך וחשמלאי מוסמך.

אישור מתקן מוסמך שביצע את תקנת המאוחר:

שם החשמלאי: _____

רישון חשמלאי: _____

מאשר בזה כי התקנתי את המאוחר מדגם בתאריך _____ / _____ / _____
חתימה / חותמת _____

הלקוח

שם הלוקח: _____

כתובת: _____

טלפון: נייד: _____

�mail: @ _____

חנות

שם החנות בו בוצעה הרכישה: _____

שם החנות: _____

תאריך הרכישה: _____ / _____ / _____

מקום המוצר בפי שמופיע על האריזה: _____

לקוח יקר, תודה שרכבת את אחד מדגמי המאווררים של המותג האמריקאי וסטינגהאוס. חברת סאיינט לcket בע"מ נותנת בהאת אחריות למאוורר בנגד הצגת תעוזת אחריות וחובנות קנייה מקרים. מאוורי המותג וסטינגהאוס הם באיכות גבוהה והאחריות עליהם חלה על כל רכיבי המנגנון, גוף המאוורר, הלהבים ועל גוף התאורה אשר מוחווים חלקם של המאווררים.

תקופת האחריות

- תקופת האחריות על מנוע המאוורר בלבד הינה 15 שנה.
- תקופת האחריות לשאר חלקים המאוורר למעט נורות הינה שנתיים והוא מתייחסת לחלקים האלקטרוניים, שלטיים, מפסקי קו, בנים/להבים, גוף תאורה (לא כולל נורות) ואહול תאורה (לא כולל שבר).

תנאי האחריות

המאוורר מיועד לשימוש פנימי בלבד ואין מתאים לשימוש חיצוני בגין מרפסות או פרוגלאות (למעט דגמים בעלי רמת אטימות IP44 המיעדים להתקנה ב프로그램ה). האחוריות תכסה בשלים במאוורר שנגמרו על ידי פגמים בחומר המאוור או ביצועו. האחוריות תהיה תקופה מיום מסירת המוצר לצרכן שפרטיו מצוינים בתעודה זו. החברה לא תהיה אחראית לפחות שנים אחדים לאחר מכן / או בדין / או הובלה / או התקנה / או אחסנה / או שימוש רשלניים / או שלא על פי הוראות לקוחות שנגמרו במקoon / או בדין / או הובלה / או התקנה / או אחסנה / או שימוש רשלניים / או שלא על פי הוראות היצן המצוופות לתעדות האחוריות או חידרת מים למאוורר. החברה תהא רשאית לדרש תשלום بعد תיקון המאוור או החלפתו אם הקלול בו נגרם בתוצאה מאהת מלאה :

- כוח עליון שהתרחש לאחר מסירת המאוורר לצרכן.
- דין או רשלנות של הצרכן, לרבות שימוש במאוורר בגין הוראות השימוש המצוופות.
- תיקון שנעשה במאוורר בידי מי שלא חשמלאי מוסמך, חידרת מים למאוורר או התקנה במרפסת/프로그램ה.
- מאוורר שלא יותקן ע"י חשמלאי מוסמך יצא מגדר האחוריות.

יש לעשות שימוש במאוורר בהתאם למפרט ולהקפיד על תנאים טיפראות מקסימום ומינימום. יש להקפיד שלא התקיימה חריגה מתנאים אלו והמאוורר לא היה חשוף להחיזם חיצוניים. האחוריות עברו מאווררים עם גוף תאורה תחול בתנאי שנעשה שימוש בנורות העומדות בתקן הישראלי.

תיקון במסגרת האחוריות

חשיבות מואוד! רק טכני מורשה/ חשמלאי מוסמך מטעם חברת סאיינט לcket מושרשה לבצע תיקון או להעניק שירות למאוורי וסטינגהאוס ובשירות אחר מכל סוג שהואibia ליטול האחוריות.

במקרה של תיקלה במאוורר, תחולט חברת סאיינט אם לתקן את המאוורר או רכיבים במאוורר, לספק מאוורר חילופי, להחליף את המאוורר או לתת זיכוי וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. חברת סאיינט תעניק שירות בבתי הלוקה בשנתיים הראשונות לתקופת האחוריות. מעבר לתקופה זו, תבחר סאיינט אם להעניק שירות בבתי הלוקה או במעבדתה ואתה על פי שיקול דעתה הבלעדי. בתום תקופת האחוריות, ישא הלוקה בכל העליות של פירוק, התקנה, שילוח, הובלה, החזרה של מאוורר התקarra לחברה סאיינט. כל עלות נספשת בגין החלפה של מאוורר, עלות שנגמרה בתוצאה מהתקנה לקויה, כל נזק תוצאות אחר אינה מכוסה.

פניה לקבלת שירות במסגרת האחוריות כל פניה לחברת סאיינט תבוצע על ידי קריית שירות באתר האינטרנט : או www.wefans.co.il שבה יידרש הצרך להציג חשובוניות קנייה מקורית כדי שנציג השירות יוכל לבדוק את תוקף האחוריות. כדי להציג בקשה במסגרת האחוריות יש ליצור קשר עם סאיינט בדואר: פארק תעשיות שח"ק - שקד, ד.ג. מנשה ת.ד. 240 או בפקס : 04-6350670 עם כל המידע בטופס האחוריות.